

SIMATIC S7-300 输入输出模块捆绑包 组成部分： 数字输入 S7-300 SM 321（6ES7321-1FH00-0AA0），1个前面板连接器（6ES7392-1AJ00-0AA0）带螺丝触点，20针

功率损失	
功率损失，典型值	4.9 W
数字输入	
数字输入端数量	16
输入电压	
• 输入电压类型	AC
输入电流	
• 对于信号“1”，典型值	6.5 mA; (120 V, 60 Hz) , 16 mA (230 V, 50 Hz)
尺寸	
宽度	40 mm
高度	125 mm
深度	120 mm

上一次修改：

2021/1/17 